

LEGENDA:

- bednarka stalowa ocynkowana Fe/Zn 25x4 mm
- drut stalowy ocynkowany ø8 mm
- miejsce połączenia zabezpieczone przed korozją
- zacisk uziemiający
- złącze kontrolne w skrzynce p/t
- iglica kalenicowa ø12 l=1,0m

UWAGI:

1. Wykonać uziom fundamentowy wg PN-EN 62305. wymagana rezystancja uziomu R<10Ω.
2. Zaciski probiercze należy zabudować w skrzynkach kontrolno-pomiarowych, skrzynki należy zabudować p/t w elewacji budynku na wysokości 1,5 m od ziemi..
3. Przewody odprowadzające i uziemiające należy prowadzić p/t w rurze osłonowej o grubości ścianek min. 5 mm, np. typu Grom lub równoważnej.
4. Wszystkie metalowe elementy budynku należy objąć instalacją połączeń wyrównawczych.
5. Połączenia śrubowe należy zabezpieczyć przed korozją.
6. Do rozdzielnicy RG należy wyprowadzić z uziomu nad poziom posadzki (min. 2,5m) przewód uziemiający Fe/Zn 25x4 mm w celu zabudowy głównego zacisku uziemiającego.
7. Przepusty wychodzące z budynku należy wyprowadzić ze spadkiem na zewnątrz. Dla wprowadzenia kabla w.i.z. stosować szczelne przepusty.
8. Ewentualną antenę należy objąć ochroną odgromową zgodnie z postanowieniami zawartymi w PN-EN 62305.
9. Całość prac należy wykonać zgodnie z PN-EN 62305.

PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C.
SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA
UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA
TEL. 601799368, 605900218
www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd..pl

inwestor	Gmina Chojnów ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów		
obiekt	Budowa świetlicy wiejskiej w Konradówce		
adres	Konradówka, obręb 0010, działka nr 344, Gmina Chojnów		data 09.02.2018
rysunek	Rzut fundamentów. Uziom		skala 1:100
stadium	PROJEKT BUDOWALANY	nr upr.	podpis
projektant	mgr inż. Remigiusz Przystaj	spec. instalacyjna 115/DOŚ/08	rys. E1

A3 poziomo